

El-diagram for trailerlys

Det er naturligtvis af yderste vigtighed for trafikikkerheden, at trailerens lys & lygter fungerer korrekt når traileren er koblet på bilen.

Derfor skal du altid kontrollere, at alt lys virker på din trailer inden du kører af sted. Få eventuelt hjælp fra en medpassager til at se om lamperne lyser når du træder på bremsen osv. Prøv også gerne flere funktioner samtidig (f. eks. blinklys og stoplys), dette vil eventuelt afsløre om der er dårlig stelforbindelse i trailerens el-system.

Husk også at du IKKE må trække i kablet når du kobler fra, men altid skal tage fat i stikket. Har du alligevel været uheldig er der hjælp at hente nedenfor.



7 polet stik

Således er ledningerne forbundet i det 7-polede stik:

Pos. 1 L	GUL	Blinklys, venstre
Pos. 2 54G	BLÅ	Fri / tågebaglys
Pos. 3 31	HVID	Stel
Pos. 4 R	GRØN	Blinklys, højre
Pos. 5 58R	BRUN	Højre baglygte, pos. lys, nr. pl. lys
Pos. 6 54	RØD	Stoplys
Pos. 7 58L	SORT	Venstre baglygte, pos. lys, nr. pl. lys.

13-polet stik

Således er ledningerne forbundet i det 13-polede stik:

Pos. 1	LILLA	Blinklys, venstre
Pos. 2	BLÅ	Fri / tågebaglys
Pos. 3	HVID	Stel, (for pos. 1 - 8)
Pos. 4	SORT/HVID	Blinklys, højre
Pos. 5	BRUN	Højre baglygte, pos. lys, nr. pl. lys
Pos. 6	RØD	Stoplys
Pos. 7	SORT	Venstre baglygte, pos. lys, nr. pl. lys.
Pos. 8	GUL/SORT	Baklygte
Pos. 9	RØD/SORT	Strømforsyning (konstant +)
Pos. 10	SORT/HVID	Ladeledning (tændingsstyret +)

